Inbetriebnahme eines Autoradiographiesystems mit einer DEPFET-Matrix und erste Messungen

Marcel Trimpl
Experimentelle Physik V
Universität Dortmund

Dezember 1999

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Seit ihrem erstmaligen Einsatz in der physikalischen Grundlagenforschung haben Halbleiterdetektoren in zunehmendem Maße an Bedeutung gewonnen. Aufgrund ihrer hohen Orts- und Energieauflösung sowie ihrer hohen Auslesegeschwindigkeit sind sie in heutigen Hochenergieexperimenten nicht mehr wegzudenken. Aber auch außerhalb der Grundlagenforschung haben sich Halbleiterdetektoren auf den verschiedensten Gebieten etabliert. So finden sich Halbleiterdetektoren im privaten Bereich als bildgebende Systeme in Form von CCDs (**C**harge **C**oupled **D**evices) in jeder modernen Videokamera wieder. Hochleistungs-CCDs werden in Röntgensatelliten auf dem Gebiet der Astronomie eingesetzt. Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, die Vorteile von Halbleiterdetektoren auf dem Gebiet der Medizin und der Biologie zur Anwendung zu bringen. Als Beispiele seien hierbei die subtraktive Angiographie und die Computer-Tomographie genannt, wobei letztere auch in der Industrie zur Qualitätskontrolle eingesetzt wird.

Gegenstand dieser Arbeit ist ein Halbleiterdetektor, der eine erste Signalverstärkerstufe in dem eigentlichen Halbleitersensor integriert. Dieser Detektor wird DEPFET (**DEP**leted **F**ield **E**ffect **T**ransistor) genannt. Durch den Integrationsschritt von Verstärker und Sensor zu einem System konnte bisher an einzelnen DEPFET-Strukturen ein Rauschen von ENC (**E**quivalent **N**oise **C**harge) $= 12\,e^-$ bei Raumtemperatur erzielt werden [27]. Wegen seiner niedrigen Rauscheigenschaften soll dieser Detektor Einsatz in einem Autoradiographiesystem finden, dem DEPFET-Bioscope, das Echtzeit-Untersuchungen an mit Tritium markierten Proben bei Raumtemperatur ermöglichen soll.

Im Rahmen dieses Projektes wurde in dieser Arbeit erstmalig eine DEPFET-Matrix betrieben, die 1998 im Halbleiterlabor des Max-Planck-Instituts in München hergestellt wurde. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt und in die Grundlagen des Detektors werden die durchgeführten Untersuchungen an dieser Matrix vorgestellt. Diese werden nach statischen Messungen im undepletierten Zustand der Matrix und dynamischen Messungen, bei denen die Matrix im depletierten Zustand als Detektor betrieben wird, unterteilt. Des weiteren werden Untersuchungen an DEPFET-Strukuren vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit einem Lehrstuhl der Elektrotechnik an der Universität Dortmund produziert wurden. Abschließend erfolgt ein kurzer Ausblick auf das im Aufbau befindlichen DEPFET-Bioscope.

1 Der DEPFET-Detektor

Bei einem DEPFET-Detektor werden zwei Komponenten, ein Halbleitersensor, der nach dem Prinzip der Seitwärtsdepletion verarmt wird, und ein Verstärkerbaustein zu einem Detektorsystem vereint. Beide Komponenten werden im folgenden Kapitel zunächst getrennt behandelt, um anschließend auf den Aufbau und die Arbeitsweise des DEPFETs einzugehen. Für die Grundlagen der Halbleiterphysik sei auf die entsprechende Lehrbuchliteratur, z.B. [12] verwiesen. Abschließend wird ein Anwendungsgebiet des DEPFETs, die Autoradiographie, vorgestellt.

1.1 Der JFET als Verstärker

Seit der Einführung der planaren Prozeßtechnolgie zur Herstellung von Feldeffekttransistoren (FET) werden diese in der Elektronik als Verstärkerbausteine eingesetzt. Ihr Verstärkungsprinzip beruht darauf, die Leitfähigkeit einer Halbleiterschicht über ein äußeres elektrisches Feld zu steuern. Bei der Realisierung von FETs wird zwischen zwei Grundtypen, dem MOSFET (**M**etal **O**xide **S**emiconductor FET) und dem JFET (**J**unction FET), unterschieden. Im Folgenden soll der Aufbau und die Funktionsweise eines JFETs erläutert werden, der als integrierter Verstärkerbaustein bei einem DEPFET verwendet wird.

Abbildung 1.1 zeigt schrittweise den schematischen Aufbau eines JFETs. Ausgangspunkt ist eine Halbleiterschicht, die an zwei Punkten sperrschichtfrei kontaktiert wird (Abbildung 1.1, 1.). Die Halbleiterschicht wird als Transistorkanal, die beiden Kontakte werden als Source und Drain bezeichnet. Je nach Dotierung dieser Schicht wird der JFET als n-Kanal oder p-Kanal Typ bezeichnet. Bei den DEPFETs wird ausschließlich ein p-Kanal JFET verwendet, so daß sich diese Darstellung auf diesen Typ beschränkt. Der Kanal stellt einen Ohmschen Widerstand dar, dessen Größe von den geometrischen Abmessungen und der Stärke der Dotierung des Kanals abhängt. Durch Anlegen einer Potentialdifferenz zwischen dem Source- und Drainkontakt V_{DS} fließt ein Ladungsträgerstrom I_{D} durch den Kanal, der aufgrund des ohmschen Kanalwiderstandes einer linearen Strom-Spannungs-Charakteristik folgt. Definitionsgemäß wird hierbei eine negative Spannung an der Drain gegenüber der Source gewählt. Bei einem JFET befindet sich an zwei gegenüberliegenden Seiten des Transistorkanals eine komplementär zum Kanal dotierte dünne Halbleiterschicht, die über die gesamte Kanalbreite reicht (Abbildung 1.1, 2., wobei die Kanalbreite mit der Blickrichtung verläuft). Dieser dritte Kontakt des JFETs



Abbildung 1.1: Schematischer Aufbau und Funktionsweise eines p-Kanal JFETs. Zur Erläuterung der einzelnen Schritte siehe Text.

wird als Gate bezeichnet. Durch den pn-Übergang Kanal-Gate entsteht an der Grenzschicht auch im spannungslosen Zustand eine natürliche Verarmungszone. Das Gate ist viel stärker dotiert als der Kanal, was in Abbildung 1.1 durch die Bezeichnung n^+ ausgedrückt wird. Durch die unterschiedlich starken Dotierungen breiten sich die Verarmungszonen hauptsächlich im Bereich des Kanals aus.

Abbildung 1.2 zeigt eine Simulation des Kanalstromes I_{D} eines p-Kanal FETs in Abhängigkeit der angelegten Drain-Source-Spannung V_{DS} für verschiedene Gate-Source-Spannungen V_{GS}. Diese Kennlinie wird Ausgangskennlinie genannt. Die Simulation wurde mit einem Simulationsprogramm für elektronische Bauteile PSPICE [31] durchgeführt. Es wurde das Bauteil J2N2608 verwendet. Bei konstantem Potential am Gatekontakt breiten sich mit zunehmend negativer Drain-Source-Spannung die Verarmungszonen zwischen Gate und Kanal weiter in den Transistorkanal aus, was zu einer Verkleinerung des verbleibenden leitenden Kanalquerschnittes führt (Abbildung 1.1, 3.). Die daraus resultierende Zunahme des Kanalwiderstandes wirkt dem Anstieg des Kanalstromes durch die steigende Drain-Source-Spannung entgegen, so daß ab einer bestimmten Drain-Source-Spannung der Kanalstrom nahezu unabhängig von der Drain-Source-Spannung wird (Abbildung 1.1, 4.). Diese Drain-Source-Spannung wird Kniespannung V_{K} genannt.

Bei festem Drainpotential kann durch Variation des Gatepotentials auf die Ausdehnung der Verarmungszonen und damit auf den Kanalstrom eingewirkt werden. Die Gatespannung, bei der der Transistorkanal so weit verarmt ist, daß der Kanalstrom verschwindend gering wird, wird Abschürspannung V_{pinchoff} genannt. Da beim Betrieb des JFETs die



Abbildung 1.2: Simuliertes Ausgangskennlinienfeld des p-Kanal JFETs J2N2608 mit PSPICE [31].

Gate-Kanal-Diode in Sperrichtung betrieben wird, fließt als Gatestrom nur der verglichen mit dem Kanalstrom verschwindend geringe Leckstrom dieser Diode. Somit kann durch eine Potentialänderung am Gate nahezu leistungslos der Strom durch den Kanal gesteuert werden.

1.2 Prinzip der Seitwärtsdepletion

Das Prinzip der Seitwärtsdepletion [18], als Konzept ein Substratmaterial zu verarmen, ist in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt. Hierbei liegt die zu verarmende Struktur nicht als einfacher pn-Übergang (n-Substrat, p-Rückkontakt), sondern in Form einer pnp-Struktur (p-Implantation an der Vorderseite, n-Substrat, p-Rückkontakt) vor. Das mittlere n-dotierte Substratmaterial wird als gemeinsamer Bezugspunkt kontaktiert. Durch Anlegen negativer Spannungen an die beiden p-Implantationen gegenüber des gemeinsamen Bezugspunktes wird das Substratmaterial von beiden Seiten der Grenzschicht her verarmt. Dadurch entsteht in einer Ebene parallel zu der Vorder- bzw. der Rückseite der Halbleiterscheibe im Substrat ein Potentialminimum für Elektronen.



Abbildung 1.3: Schematische Darstellung der Seitwärtsdepletion (links). Verlauf der elektrischen Feldstärke (rechts) und des Potentials (Mitte) innerhalb des Substratmaterials.

Der Potentialverlauf $\varphi(z)$ ergibt sich durch Lösen der eindimensionalen Poisson-Gleichung unter den gegebenen Randbedingungen ($\varphi(0) = V_\mathrm{u}$, $\varphi(d) = V_\mathrm{d}$) zu:

$$\varphi(z) = \frac{qN_\mathrm{D}}{2\epsilon_\mathrm{s}} z(d-z) + \frac{z}{d}(V_\mathrm{d} - V_\mathrm{u}) + V_\mathrm{u}. \tag{1.1}$$

Damit folgt für die Lage des Potentialminimums für Elektronen z_min:

$$z_\mathrm{min} = \frac{d}{2} + \frac{\epsilon_\mathrm{s}}{qN_\mathrm{D}d}(V_\mathrm{d} - V_\mathrm{u}). \tag{1.2}$$

N_D: Dotierungskonzentration des n-Substrats (als homogen angenommen), q: Elementarladung, d: Dicke der Halbleiterscheibe, z: Achse senkrecht zur Oberfläche nach Abbildung 1.3, ϵ_{s}: Dielektrizitätskonstante des Halbleitermaterials, V_{d}: Potential an der Implantation der Rückseite, V_{u}: Potential an der Implantation der Vorderseite.

Die Lage des Potentialminimums hängt unter anderem von den Spannungen an den beiden p-Implantationen ab. Bei symmetrischen Spannungsverhältnissen liegt das Potentialminimum in der Mitte der Halbleiterscheibe und verschiebt sich bei asymmetrischen Spannungsverhältnissen in Richtung der p-Implantation mit der positiveren Spannung. Das Prinzip der Seitwärtsdepletion findet unter anderem Anwendung bei Halbleiterdriftkammern [18] und bei den DEPFET-Detektoren.

1.3 DEPFET-Prinzip

Bei einem DEPFET (**DEP**leted **F**ield **E**ffect **T**ransistor) wird ein p-Kanal JFET über n-Substrat plaziert, das nach dem Prinzip der Seitwärtsdepletion verarmt wird. Als Halbleitermaterial wird Silizium verwendet.

Bei dem 1987 von J. Kemmer und G. Lutz vorgeschlagenen Konzept eines Halbleiterdetektors mit integrierter Verstärkung [28] wurden beide Grundtypen eines Feldeffekttransistors, der JFET und der MOSFET als mögliche Verstärkerelemente vorgesehen. Die ersten Prototypen basierten auf MOSFETs und wurden als DEPMOS bezeichnet [29]. Später gelang es, auch JFETs in den Halbleitersensor zu integrieren [30]. JFETs zeichnen sich durch ein geringeres Rauschen und eine erhöhte Strahlenhärte gegenüber den MOSFETs aus, so daß heute nur noch JFETs bei der Herstellung von DEPFETs verwendet werden. Oftmals wird in der Literatur der Ausdruck DEPJFET verwendet, um explizit darauf hinzuweisen, daß die Verstärkerstufe mit einem JFET realisiert wurde. In dieser Arbeit wird die ursprüngliche Definition aus [29] verwendet, nach der ein DEPFET einen Halbleitersensor mit integriertem JFET darstellt.

Abbildung 1.4 zeigt den schematischen Aufbau eines DEPFET-Detektors. Die pnp-Struktur, die über Seitwärtsdepletion verarmt wird, liegt hierbei in Form des p-Kanals, des n-Substrats und des p^+-Rückkontaktes vor. Dabei wird das Potenialminimum für Elektronen unter dem Transistorkanal in einem Bereich erzeugt, welcher dem des äußeren Transistorgates entspricht. Dies wird folgendermaßen ermöglicht. Damit das Potentialminimum für Elektronen im depletierten Zustand nahezu unabhängig von der gewählten Spannung am Transistorkanal und der Rückkontaktspannung direkt unter dem Kanal liegt, wird das Substrat unter dem Kanal durch eine stark dotierte n-Implantation verstärkt (Substratdotierung $N_{\mathrm{S}} \approx 10^{12}\,\mathrm{Atome/cm}^3$, Substratverstärkung $N_{\mathrm{V}} \approx 10^{17}\,\mathrm{Atome/cm}^3$). Beim Betrieb des Transistors (negative Spannung an der Drain gegenüber der Source) liegt innerhalb des Transistorkanals ein kontinuierlicher Spannungsabfall von dem Drain- zu dem Sourcegebiet vor. Dadurch entsteht unter dem Kanal eine laterale Feldkonfiguration, die der einer Driftkammer gleicht, wobei das Potentialminimum für Elektronen direkt unter dem Sourcegebiet liegt. Um dies zu verhindern, wird zusätzlich zu der ersten Substratverstärkung eine weitere Substratverstärkung vorgenommen. Diese gesonderte Substratverstärkung liegt nicht zentral zwischen Source



Abbildung 1.4: Schematischer Aufbau eines DEPFET-Detektors und Darstellung des Potentialverlaufes innerhalb des Detektors.

und Drain, sondern ist in Richtung des Draingebietes verschoben. Dadurch wird erreicht, daß trotz eines stark negativen Potentials an der Drain das Potentialminimum für Elektronen unter dem Transistorkanal in einem Bereich liegt, welcher dem des äußeren Transistorgates entspricht. Dieser Bereich des Potentialminimums wird internes Gate genannt.

Durchdringt ionisierende Strahlung den Detektor, so werden Elektron-Loch-Paare durch Wechselwirkungsprozesse der Strahlung mit der Materie im verarmten Substrat erzeugt. Die Prozesse des Energieverlustes sind vielfältig und von der Art sowie der Energie der Strahlung und den Eigenschaften der Materie abhängig. Für eine ausführliche Darstellung dieses Sachverhaltes sei auf die entsprechende Literatur (z.B. [36], [35]) verwiesen. Die erzeugten Ladungsträger werden durch das elektrische Feld im Detektor getrennt. Die Löcher bewegen sich zum Rückkontakt und fließen dort ab, die Elektronen hingegen driften zu dem geschaffenen Potentialminimum, dem internen Gate. Durch eine Ansammlung von Elektronen im internen Gate wird dessen Potential zunehmend negativ. Eine Potentialänderung des internen Gates kann wie beim äußeren Transistorgate den Stromfluß durch den Transistor modulieren. Die im Detektorvolumen erzeugte Signalladung kann somit über eine Änderung des Transistorstromes indirekt nachgewiesen werden. Durch die Integration der ersten Verstärkerstufe in den Halbleitersensor ergeben sich, verglichen mit einem Halbleitersensor ohne interne Verstärkung, erhebliche Vorteile, die zu einer Verbesserung der Energieauflösung führen:

- Kabelwege und Streukapazitäten zwischen dem Sensor und der ersten Verstärkerstufe entfallen.
- Die Eingangskapazität der Verstärkerstufe, gegeben durch die Kapazität internes Gate-Transistorkanal, ist sehr klein.

- Dadurch, daß die Eingangskapazität der Verstärkerstufe und die Detektorkapazität identisch sind, findet eine automatische Anpassung der Kapazitäten statt (siehe [37] unter "capacitive matching").

Da die Auslese des Transistorstromes keinen Einfluß auf die im internen Gate gesammelte Ladungsmenge hat, ist der DEPFET ein ladungserhaltender Detektor. Es besteht daher prinzipiell die Möglichkeit einer Mehrfachauslese des Signals, was zu einer Steigerung der Energieauflösung führt.

Aufgrund der ladungserhaltenden Eigenschaft des DEPFETs und dem begrenzten Fassungsvermögen des internen Gates muß eine Möglichkeit geschaffen werden, die Ladungsmenge aus dem internen Gate zu entfernen. Auch ohne die Erzeugung von Ladungsträgern aufgrund der Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit dem Detektorvolumen wird das interne Gate durch thermisch generierte Ladungsträger in der Verarmungszone kontinuierlich gefüllt. Das Entfernen von Ladungsträgern aus dem internen Gate wird als Löschvorgang oder Clear bezeichnet. Bisher wurden zwei verschiedene Löschmechanismen realisiert, der Continuous-Clear-DEPFET und der Pulsed-Clear-DEPFET.

Bei einem Pulsed-Clear-DEPFET werden durch einen positiven Spannungspuls an einem Kontakt außerhalb des JFETs, dem Clearkontakt, die Potentialverhältnisse im Detektorvolumen so verändert, daß das Potentialminimum für Elektronen nicht mehr im internen Gate, sondern an diesem Clearkontakt liegt. Während des Spannungspulses fließen daher die im internen Gate gesammelten Ladungsmengen zum Clear-Kontakt ab. Eine ausführliche Behandlung dieses Löschmechanismus erfolgt in Kapitel 4.1 im Rahmen der dynamischen Messungen.

Der schematische Aufbau eines Continuous-Clear-DEPFETs ist in Abbildung 1.5 gezeigt. Hierbei wird eine vertikale n^+pn-Löschstruktur (n^+-Clearkontakt, p-Kanal, n-



Abbildung 1.5: Schematischer Aufbau eines Continuous-Clear-DEPFET.

internes Gate) in den JFET integriert. Durch eine ausreichend hohe positive Spannung am Clearkontakt werden die Elektronen aus dem internen Gate kontinuierlich während des Detektorbetriebes entfernt. Die Höhe des Clearstromes ist dabei abhängig von der Spannung am Clearkontakt (Arbeitspunkt der Clearstruktur) und der im internen Gate gesammelten Ladungsmenge. Durch diesen kontinuierlichen Löschvorgang geht die ladungserhaltende Eigenschaft des Detektors verloren. Verglichen mit dem Pulsed-Clear-DEPFET, der eine Detektionstotzeit während des Löschvorganges aufweist, ist der Continuous-Clear-DEPFET permanent sensitiv. Die Eigenschaft der permanenten Sensitivität macht den Continuous-Clear-DEPFET besonders geeignet für Experimente mit hohen Ereignisraten, wie sie unter anderem in der Hochenergiephysik vorkommen. Da im Rahmen dieser Arbeit ein Pulsed-Clear-DEPFET untersucht wird, soll von einer tiefergehenden Darstellung des Continuous-Clear-DEPFET abgesehen werden. Eine ausführliche Darstellung der Löschstruktur erfolgt in [33], für eine ausführliche Darstellung des kontinuierlichen Löschvorganges sei auf [21], [2] verwiesen.

Neben den ersten Prototypen wurden DEPFET-Detektoren in größerer Stückzahl in den Jahren 1993 und 1998 an dem Halbleiterlabor des Max-Planck-Instituts in München hergestellt. Die 98er Produktion zeichnet sich durch eine verkleinerte sensitive Detektorfläche und eine verkleinerte Transistorstruktur aus. Dies führte zu einer höheren Ortsauflösung des Detektors und zu einer Steigerung der Signalverstärkung der Transistoren.

1.4 Anwendungsgebiet Autoradiographie

Der im letzten Abschnitt vorgestellte DEPFET-Detektor soll Anwendung in einem Autoradiographiesystem finden. Aus diesem Grund wird das Gebiet der Autoradiographie kurz vorgestellt.

Der Begriff „Autoradiographie" bezeichnet den ortsaufgelösten Nachweis radioaktiver Substanzen in Proben. Das Ergebnis der Autoradiographie, das Autoradiogramm, zeigt die Intensitätsverteilung der Radioaktivität in der untersuchten Probe auf. Das Anwendungsspektrum der Autoradiographie ist sehr umfangreich und reicht von der Biomedizin, der Werkstoffprüfung und der Geologie bis zur Kriminalstatistik, wo die Autoradiographie verwendet wird, um Fingerabdrücke auf Papier und Textilien nachzuweisen [38].

In der Biomedizin werden radioaktive Isotope, Marker genannt, verwendet, um chemische Verbindungen oder biologische Substanzen (Moleküle, Zellbestandteile, Zellen) durch Austausch einzelner Atome der Verbindung mit dem radioaktiven Isotop zu kennzeichen. Dieser Prozeß wird Markierung genannt. Nach der Applikation der Verbindung in einem Untersuchungsobjekt gibt eine anschließende Autoradiographie Aufschluß über die Historie der markierten Verbindung und dient zur Untersuchung von Anreicherungsprozessen in Gewebe und Organen oder zur Verfolgung von Stoffwechselvorgängen. Bei organisch-chemischen Verbindungen wird das Kohlenstoffisotop ^{14}C oder das Wasserstoffisotop ^{3}H, Tritium, als Marker eingesetzt. Tritium bietet dabei den Vorteil, daß eine Markierung ohne die Neusynthese des Moleküls möglich ist, da ein einfacher Austausch von Wasserstoffatomen der Substanz mit Tritium stattfindet [38].

Ein übliches Verfahren zur Anfertigung von Autoradiogrammen ist die Verwendung von photographischen Platten oder Emulsionen, die der Probe eine gewisse Zeit ausgesetzt werden und anschließend auf chemischem Weg entwickelt werden. Die Nachteile bei diesen photographischen Methoden sind die langwierigen und aufwendigen Entwicklungsarbeiten, die zur Fertigstellung des Autoradiogramms nötig sind. Aus diesem Grund erlauben diese Methoden keine Echtzeitaufnahmen, die gerade bei der Untersuchung von schnellen Stoffwechselvorgängen oder Anlagerungsprozessen interessant sind. Hierbei bietet sich der Einsatz von Halbleiterdetektoren an, die neben der guten Orts- und Energieauflösung über eine ausreichend hohe Auslesegeschwindigkeit verfügen, um Echtzeitmessungen zu ermöglichen.

Bei Verwendung von Tritium als Marker werden erhöhte Anforderungen an den Halbleiterdetektor gestellt. Tritium ist ein reiner β^--Strahler (siehe auch Kapitel 4.2), der Elektronen mit einer maximalen Energie $E_{\mathrm{max}} = 18\,\mathrm{keV}$ und einer mittleren Energie $\bar{E} = 5{,}7\,\mathrm{keV}$ [7] emittiert. Ein Nachweis solch niederenergetischer Strahlung erfordert eine sehr gute Energieauflösung des Detektors. Erschwerend kommt hinzu, daß diese Energieauflösung bei Raumtemperatur erreicht werden muß, da lebende Proben nicht auf beliebig niedrige Temperaturen abgekühlt werden können, ohne daß sie absterben.

Des weiteren muß der Halbleiterdetektor ein optimiertes Eintrittsfenster (Bereich der einfallenden Strahlung im Detektor) aufweisen. Das nichtsensitive Volumen des Detektors (z.B. p^+-Rückseitenimplantation, Lackschichten etc.) wird als Totschicht bezeichnet. Ist diese Totschicht dicker als die maximale Weglänge der nachzuweisenden Strahlung in dem Detektormaterial, so ist der Detektor nicht sensitiv für diese Strahlung. Die maximale Reichweite von Elektronen der Energie $\mathrm{E} = 18\,\mathrm{keV}$ beträgt in Silizium $\mathrm{R}_{\mathrm{max}} = 3{,}9\,\mu\mathrm{m}$, die mittlere Reichweite, bei der die Intensität der Strahlung auf die Hälfte der ursprünglichen Intensität gesunken ist beträgt $\mathrm{R}_{\mathrm{m}} = 1{,}5\,\mu\mathrm{m}$ [34]. Aus diesem Grund wird bei den DEPFET-Detektoren die Detektorrückseite als Eintrittsfenster verwendet, da die Vorderseite des Detektors durch die Transistorimplantation (ca. $50\,\mu\mathrm{m}$ tief) eine zu große Totschicht aufweisen würde. Aus Erfahrungen bei der Herstellung von pn-CCDs [41] wurde bei den DEPFET-Detektoren eine sehr dünne Rückseitenimplantation realisiert, was zu einer gesamten Totschicht von 200 nm führt. Weiterhin ist diese Rückseitenimplantation unstrukturiert. Es ist daher mit einer guten und homogenen Nachweiseffizienz zu rechnen.

Aufgrund dieser Eigenschaften der DEPFET-Detektoren, eine hervorragende Energieauflösung und ein optimiertes Eintrittsfenster, ist damit bereits ein Nachweis von Tritium bei Raumtemperatur gelungen [39]. Eine Beschreibung des im Aufbau befindlichen Autoradiographiesystems, das DEPFET-Bioscope, mit dem Echtzeitmessungen an tritiummarkierten Proben gelingen soll, erfolgt in Kapitel 6.

2 Das CAMRAD-System

2.1 Motivation

Dieser Diplomarbeit gingen bereits detaillierte Untersuchungen an einzelnen DEPFET-Detektoren voraus. Des weiteren existierten bereits fertig prozessierte Matrizen der 98er Produktion, die Anwendung im DEPFET-Bioscope finden sollen. Da sich der Status des DEPFET-Bioscopes noch im Entwicklungsstadium befand, existierte kein System, mit dem die vorhandenen Matrizen getestet und untersucht werden konnten. Um diese Lücke zu schließen, sollte ein System aufgebaut werden, mit dessen Hilfe möglichst nah am späteren System die vorhandenen Matrizen betrieben und charakterisiert werden können.

In Kapitel 6 wird deutlich, daß sich im späteren DEPFET-Bioscope alle Komponenten, die zur Steuerung und Auslese der Matrix notwendig sind, zusammen mit der Matrix selbst auf einen Keramik-Hybrid befinden und miteinander verbunden sind. Ist solch ein hochintegriertes System erst einmal aufgebaut, sind auftretende Fehler äußerst schwer lokalisierbar. Zur ersten Charakterisierung der Matrizen ist demnach ein System gefordert, welches zwar die Komponenten des Endsystems beinhaltet, aber so modular gehalten ist, daß beim Aufbau und Betrieb die Möglichkeit gegeben ist, die einzelnen Komponenten zu überprüfen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein solches System erfolgreich aufgebaut und betrieben. Da es zur Ansteuerung unter anderen CAMAC-Module benutzt und es in der Lage ist, Radiogramme anzufertigen, trägt es den Namen CAMRAD.

2.2 Beschreibung der untersuchten Matrix

Werden einzelne DEPFET-Bildzellen in Form einer Matrix angeordnet, ergibt sich ein Detektor, der neben einer Energieauflösung noch eine zweidimensionale Ortsauflösung liefert. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine 16x16 Pixel[1] Matrix der neuen 98er Produktion untersucht. Abbildung 2.1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Layout der Matrix. Eine vergrößerte Darstellung eines Pixels aus der Matrix ist dem Anhang beigefügt. Die Matrix trägt die Bezeichnung:

[1] von engl. Picture Element